MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONTE CHAVEADA ATÉ 72W

VOLT

SUMÁRIO

Descrição 2
Características técnicas 2
Modelos 2
Aplicação 3

DESCRIÇÃO

Fonte de alimentação chaveada que possui em sua saída um cabo paralelo com 90cm de comprimento, bitola de 0,5 mm² e um conector P8. Com entrada Full Range e tensão de saída contínua, a Fonte Chaveada permite ligar uma grande variedade de produtos. Possui proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Garantindo mais segurança aos seus equipamentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte chaveada até 72W		
Entrada	Tensão	100 ~ 240Vac (Full Range)
	Frequência	50/60Hz
	Rendimento	>75%
Saída	Tensão	12|15|16|18|24|48 Vdc
	Corrente	Até 5 A
	Potência	72 W
	Conexão	Conector P8
Proteções	Entrada	Surtos de tensão e surtos de corrente
Outros	Dimensões A x L x P	50 x 65 x 118 mm
	MTFB	>60.000 horas (Estimado)
	Temperatura de operação	0 a 40ºC

Modelos	18 Vdc / 1,5A	18 Vdc / 2A	18 Vdc / 3A	18 Vdc / 3,5A
	12 Vdc / 3A	12 Vdc / 5A	12 Vdc / 5,2A	
	15 Vdc / 3 A			
	16 Vdc / 3 A			
	24 Vdc / 2A	24 Vdc / 3A		
	48 Vdc / 1,5A			

APLICAÇÃO

As Fontes Chaveada 24W podem ser utilizadas como fontes de alimentação para equipamentos de diversos seguimentos como; Segurança Eletrônica, Telecom, Automação e etc. Alimentando câmeras, switches, roteadores, ONU, conversores de mídia entre outros.

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

.

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br